



## Mini PMR Telsiz

Mini Boyut, Hafif 25g, Kolay kullanım.

Şık ve konforlu ergonomik tasarım.

Net ses , Susturucu ortadan kaldırma

Kullanışlı Type-C Şarj.

Çift bekleme kanalı, öncelikli tarama kanalı.

# LJ-01

## CEPLİ ÇİFT YÖNLÜ TELSİZ

www.marstelsiz.com

### GENEL ÖZELLİKLER

- Mini boy, Hafif 25g.
- Kolay Taşıma, Kolay Kullanım
- Moda Tasarımı, Yaka Tarzı Telsizi.
- Rahat Ergonomik Tasarım.
- Net Ses, Kuyruk Susturucusunun Ortadan Kaldırılması
- Rahat Type-C Şarj Etme
- Çift Bekleme Kanalı
- Öncelikli Tarama Kanalı
- Otomatik Pil Tasarrufu
- Acil Durum Uyarısı
- TOT (Zaman Aşımı Zamanlayıcısı)
- Yan Tuş Ataması Programlanabilir.
- Pil Durumu Göstergesi, Düşük pil Uyarısı.

### AKSESUARLAR



USB



C – TİPİ KULAKLIK



EL KAYIŞI



ADAPTÖR

### GENEL

Frekans Aralığı	446MHz
Kanal Kapasitesi	16 Kanal
Çalışma Gerilimi	3.7V DC
Kanal Aralığı	12.5KHz(DAR)
Anten Empedansı	50 Ω
Batarya Kapasitesi	450mAH
Pil Ömrü (5-5-90 Görev Döngüsü)	Yaklaşık 6 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-20°C - +60°C
Frekans Kararlılığı	± 2.5ppm
Boyut (G * Y * D) (Çıkıntılar hariç)	79*18*16mm
Ağırlık (Anten ve Batarya Dahil)	25g

### VERİCİ (ETSI EN 300 086 TEST STANDARTI)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz	
RF Güç Çıkışı	0.5W	
Modülasyon	16KQF3E	11KQF3E
Sahte Emisyon	36dB	36dB
Yan Kanal Gücü	70db	60dB
Uğultu & Ses	40dB	36dB
Sesli Yanıt	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-dB(0,3~2.25KHz)
Modülasyon Sınırlaması	+5.0KHz+2 5KHz	+2 5KHz
Modülasyon Bozulması	Daha az 5%	
Frekans Kararlılığı	+/-5ppm	

### ALICI (ETSI EN 300 086 (TEST STANDARDI))

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz	
Hassasiyet (12dB SINAD)	0.25uV	0.35uV
Bitişik Kanal Seçiciliği	70dB	60dB
Intermodülasyon	65dB	60dB
Sahte YAanıt Reddi	70dB	70dB
Audio Response	+1~-3dB(0.3~3KHz)	+1~-dB(0,3~2.25KHz)
Uğultu & Ses	45dB	36dB
Ses Bozulması	5%	
Ses Çıkışı	% 10'dan daha az bozulma ile 500mW	